1.Kullanım Amacı

- EN54-5.EN54-7 ve EN54-17 standartlarına sahip ve ELEKS protokolü kullanan sistemlere göre tasarlanmıştır.
- Nova Serisi Adresli Yangın İhbar Dedektörleri oluşabilecek yangının sınıfı ve uygulama yapılacak binanın özelliklerine göre seçilmelidir.
- Dedektörlerin enerjilendirildiği andan itibaren kırmızı flaş ile sistemin devrede olduğu takip edilebilir
- Montaj yerlerinin seçimi ve devreye alınması mutlaka yetkili teknik servis ile yapılmalıdır.
- Her zaman aynı aileye ait ADB Dedektör Tabanı ile kullanılmalıdır.

Ürün kodlarının açıklamaları **(ve tip etiket renkleri)**

AHD : İzolatörlü Akıllı Adresli Isı Dedektörü (Fabrika ayarı A2'dir.Yazılım ile A2-58°C / B-82°C / A2R- Isı artışı olarak ayarlanabilir.) **TURUNCU**

ACD : İzolatörlü Akıllı Adresli Kombine Dedektörü **YEŞİL**

AOD : İzolatörlü Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü

2.Teknik Özellikleri

Besleme Gerilimi		24VDC Tipik
Sükunet Akımı*		300±10µA
Alarm Akımı		2 mA
Alarm Sinyali		Paralel İhbar Lambası için 20mA
Başlama /Algılama Süresi*		9 sn.
Güç Göstergesi		Yeşil led (kısa flaşör)
Alarm Göstergesi		Kırmızı led (Sabit)
Çalışma Sıcaklığı		(-10°C) - (+55°C)
Bağıl Nem (Max.)		95%
Ağırlık	Ürün	100gr
	Soket	40gr
Ebatlar**		Ø: 100mm, h: 60mm

3. Montaj Bilgileri



Nova – AOD Nova – ACD
Nova – AHD

İzolatörlü Loop Bağlantı Şeması

Hat üzerindeki IN ve OUT bağlantıları kılavuzdaki gibi doğru yapılmaz ise İzolatör düzgün çalışmaz.

Şemada belirtilen kesik çizgiler hattın dönüşünü göstermektedir.

Loop Kartı



Nova – AOD-N Nova – ACD-N
Nova – AHD-N

İzolatörsüz Loop Bağlantı Şeması

Cihaz etiketinde (N) işareti mevcut ise dedektörler izolatörsüz çalışmaktadır. Bağlantısı 3 Numara + 1 Numara – olarak yapılmalıdır.

Loop Kartı

Montajı mutlaka ADB ile yapılması gerekmektedir. ADB üzerinde bulunan
1 nolu Klemens OUT –
2 nolu Klemens IN –
3 nolu Klemens IN/OUT +
4 nolu Klemens PIL
5 nolu Klemens Toprak olarak kullanılır.

4.UYARILAR

Zon bağlantılarının doğru olduğuna emin olun.(Hatalı hatta bağlanarak yüksek voltaj ile temasdan kaçının)
Periyodik bakımlarını mutlaka gerçekleştirin.
Yilik Kontrol için yetkili servisi çağırın
Su, toz ve kimyevi maddelerin temasından kaçınınız.
Islak elle dokunmayınız.
Plastik muhafaza ürün kullanma hazır olana kadar takılı kalmalıdır.
Ürünün garanti süresi 2(iki) yıldır.
Bakanlıkça belirlenen malın kullanım ömrü 5 yıldır.



Soket – PIL Bağlantısı

ELEKS®

T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı :

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : ELEKS ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Emin Sok .No: 3 Y. Dudullu - Ümraniye / İST.
TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30
FAX : 0216 463 47 31

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ

MALIN

CİNSİ :
MARKASI : ELEKS
MODELİ :
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRES :
TEL :
FAX :
FATURA TARİH VE NO :

TARİH - İMZA - KAŞE

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür.Bu süre, malın servis istasyonuna,servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla,malın satıcısı,bayii,acentası,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4.Ürünün garanti süresi içerisinde, kullanıcı hataları hariç olmak üzere, üretimden kaynaklı sebeplerle arızalanması halinde, arızalı ürün, müşteri tarafından üretim yerimize teslim edilerek, ürünün tamiri yapılarak çalışır vaziyette alıcıya teslim edilecektir. Ürünün tamirinin mümkün veya ekonomik olmaması halinde yenisiyle değiştirilebilir. Bu şartlar altında ürünün tamiri veya değişimi için her hangi bir ücret talep edilmez.
5. Malın
 - Teslim tarihinden itibaren,garanti süresi içerisinde kalmak kaydı ile 1(bir) yıl içerisinde,aynı arızayı 2'den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 4'ten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde,sırasıyla satıcısı,bayii acentası, temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

Bu garanti belgesinin kullanılmasında;4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca T.C. San. Tic. Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden alınan aşağıda belirtilen belgelere göre tanzim edilmiştir.Tarih 18.12.2007
Belge No. 47086

YETKİLİ SERVİS

ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis

ÜNVAN : Eleks Elektrik Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

ADRES : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı
Emin Sok. No:3 Yukarı
Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL

TEL : 0216 463 47 28 - 29 - 30
FAX : 0216 463 47 31
E-mail : eleks@eleksyangin.com
Web : www.eleksyangin.com

CE 2765 20 2765-CPR-0165/4 2765-CPR-0165/3 2765-CPR-0165/2	EN 54-7 / EN 54-17 İzolatörlü Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü Nova-AOD Performans Beyan No: ELEKS-022.000 EN 54-5 / EN 54-17 İzolatörlü Akıllı Adresli Isı Dedektörü Nova-AHD Performans Beyan No: ELEKS-021.000 EN 54-5 / EN 54-7 / EN 54-17 İzolatörlü Akıllı Adresli Kombine Dedektör Nova-ACD Performans Beyan No: ELEKS-020.000

ELEKS®

Nova Serisi Akıllı Adresli Tip Yangın Alarm Cihazları*

Kullanma Kılavuzu

NOVA-AOD	NOVA-AHD	NOVA-ACD
İzolatörlü Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü	İzolatörlü Akıllı Adresli Isı Dedektörü	İzolatörlü Akıllı Adresli Kombine Dedektörü

UYARI: CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE SOKMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

*EN 54-5, EN 54-7,EN54-17 standartlarına sahiptir.

Güncelleme Tarihi : 27.08.2024